

RTA1KF

Radiosändare

Varumärke : ERONE

Radiosändare i touchfunktion

RTA1KF är en ny radiosändare med en touchknapp med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2⁶⁴ kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra en dörr, belysning larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

En summer bekräftar kontakt, så länge summern låter skickas en radiosignal. Denna funktion är användbar för lås med pulsfunktion.



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**
1st 3V CR123A
- **Batterilivslängd:**
12-18 månader
- **Strömförbrukning:**
12-15µA i standby
20mA vid sändning
- **Dimensioner:**
60 x 90 x 25mm



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- t -20 - +80°C
- IP IP55

Produktfördelar

- Unik design
- Hög driftsäkerhet
- Krypterad radiosignal
- Lämplig att styra dörrar, grindar, belysning och markiser
- Enkel installation
- Räckvidd upp till 150 m

RTA4W

Väggmonterad radiosändare

Varumärke : ERONE

Praktisk radiosändare för väggmontage

RTA4W är en radiosändare med fyra knappar i ergonomisk design med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2^{64} kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra markiser, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.



Klassificeringar:

CE CE Godkänd

t -20 - +55°C



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**
2st 3V CR2025
- **Batterilivslängd:**
2-3 år
- **Strömförbrukning:**
25mA
- **Dimensioner:**
80 x 80 x 25mm
- **Vikt:**
40g

Produktfördelar

- Tålig design
- Hög driftsäkerhet
- Krypterad
- Lämplig att styra markiser, grindar, belysning och larm
- Väggmonterad
- Slipper kabeldragning
- Enkel installation
- Räckvidd upp till 100-200 m